

fica restrita ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação a critério da mesma



SECTRA LTDA.
Rua Deodato Seda, 729 - Fernandes
37540-000 Sta. Rita do Sapucaí - MG
CNPJ 02.500.682/0001-90 - Fone
(35) 3471-1334
site: www.sectra.com.br
E-mail: atecnica@sectra.com.br

Protetor
de Linha
Telefônica

PRLT-1

Protetor de Linha Telefônica

Características Gerais:

Circuito para proteção contra descargas e variações bruscas de tensão na linha telefônica;

Fusíveis de 250mA (miliAmperes) para sobre-corrente;

Varistores de 90V com tolerância de 20% para sobre-tensão;

Características Técnicas:

Bipolar

Bornedotipo KRE para:

-Entrada de linha telefônica;


-Entrada de Terra: para conexão de aterramento (uso indispensável para o circuito);

-Saída para Telefone/PABX.

Temperatura de Operação: 0°C até 66°C.

Instalação: A instalação do protetor é

simples e pode ser feita conforme figura abaixo-



IMPORTANTE: É essencial ligar o circuito a um terra. Recomenda-se na hora da instalação, verificar a boa condição do aterramento, para isto, use um multímetro na escala de 2V de corrente alternada (Vca) e meça entre o neutro e o terra, a tensão demonstrada no aparelho deve ser entre 0,5 até no máximo 1,5V.

TERMO DE GARANTIA

A Sectra Ltda., garante este aparelho contra defeitos de fabricação, pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, desde que observadas as orientações de instalação descritas no manual de instrução. Em caso de defeito, no período de garantia, a responsabilidade é da SECTRA.